Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 09:07

Link do produktu: https://antemon.pl/multiswteleves-5x5x24-euroswitch-bez-zasilacza-p-1090.html



Multisw.Televes 5x5x24 EUROSWITCH bez zasilacza

Cena brutto	**1 405,00 zł**
Cena netto	**1 142,28 zł**
Dostępność	**Jest na miejscu**
Numer katalogowy	**1728**
Kod producenta	**719506**
Kod EAN	**8424450246740**
Producent / Marka	**Televes**

Opis produktu

Kompaktowe i wydajne w dużych instalacjach

Kompaktowy multiswitch wyposażony w 5 wejść (jedno wejście naziemne oraz cztery polaryzacje satelitarne) i 24 wyjść użytkownika.
Kompaktowa i zoptymalizowana konstrukcja elektroniczna zapewnia bardzo niskie straty przelotowe oraz w odgałęzieniu. Pozwala to zmniejszyć ilość wymaganych wzmacniaczy do zastosowania w kaskadzie i uzyskać lepiej zbalansowany sygnał, nawet w dużych zbiorczych instalacjach.
Zastosowanie jako multiswitch końcowy (topologia gwiazdy) lub kaskadowy (ustawienie za pomocą przełącznika).
Wyposażony w przełącznik do aktywacji technologii TForce, która automatycznie dostosowuje sygnał naziemny i utrzymuje go na stałym poziomie pomimo różnic w odbiorze.

Cechy wyróżniające:
Bardzo kompaktowe wymiary i waga, nawet w modelach z dużą liczbą wyjść
Bardzo niskie straty przelotowe i w odgałęzieniu
Doskonała izolacja pomiędzy wejściami i wyjściami
Wyposażone w technologię TForce - naziemny poziom wyjściowy jest automatycznie dostosowywany (TERR. AMP. ACTIVE) do optymalnego poziomu
Przełącznik Low Gain (LG) / High Gain (HG) 10dB do tłumienia sygnału na wejściu satelitarnym dla każdej grupy 8 użytkowników
Wiele opcji zasilania: z zasilacza, z kaskady poprzez wejścia lub wyjścia satelitarne lub z odbiornika satelitarnego (RECEIVER POWER ACTIVE)
100% europejski design, jakość i produkcja

Ogólna charakterystyka:
Wysokie ekranowanie (klasa A). Obudowa wykonana z odlewu (zamak)
Przełącznik do przełączania między trybami kaskadowym i końcowym
Niskie zużycie prądu w standardowych warunkach. Ponadto tryb ECO zmniejsza zużycie w miarę zmniejszania się liczby podłączonych użytkowników
Szeroki zakres zasilania 12-18V, dzięki czemu są kompatybilne z większością istniejących systemów
Przejście zasilania między wszystkimi wejściami i kaskadami
Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu

Specyfikacja:

Liczba wejść		5
Liczba wyjść kaskadowych		5
Liczba wyjść użytkownika		24
Zakres częstotliwości TERR.	MHz	88 ... 862

Zakres częstotliwości SAT.	MHz	950 ... 2400
Poziom wejściowy TERR.	dBµV	80 ... 110
Poziom wejściowy SAT.	dBµV	65 ... 112
Straty przejścia TERR.	dB	< 4,5
Straty przejścia SAT.	dB	3 ... 5,5
Straty odgałęzienia TERR. Aktywny	dB	2 ... 6
Straty odgałęzienia TERR. Pasywny	dB	34
Straty odgałęzienia SAT. HG	dB	2 ... 7
Straty odgałęzienia SAT. LG	dB	12 ... 14
Poziom wyjściowy 10Ch DVB-T	dBµV	78
Izolacja H/V	dB	> 50
Izolacja użytkownika	dB	> 30
Napięcie zasilania	Vdc	12 ... 18
Maks. prad (PSU - TERR ACT.)	mA	115 *[1]
Maks. prad (PSU - TERR PAS.)	mA	5
Maks. prad (STB)	mA	85
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45
Stopień ochrony (IP)		20