Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:18

Link do produktu: https://antemon.pl/zasilacz-televes-12v200ma-do-anten-p-785.html

Zasilacz Televes 12V/200mA do anten



Cena brutto	**116,00 zł**
Cena netto	**94,31 zł**
Dostępność	**Jest na miejscu**
Numer katalogowy	**1491**
Kod producenta	**579401**
Kod EAN	**1491**
Producent / Marka	**Televes**

Opis produktu

Zasilacz domowy 12V (200mA), przekazujący zasilanie za pośrednictwem wejściowego kabla koncentrycznego, umożliwiając jednocześnie przejście sygnału TV.
Stosowany w instalacjach do zasilania wzmacniaczy masztowych lub systemu BOSS.
Wyposażony w rozgałęźnik do generowania dwóch wyjść.
12V - 200mA, 2 wyjścia

Cechy wyróżniające:
Zasilacz impulsowy o dużej wydajności: mniejszy pobór prądu aż o 40%
Bardzo niskie zużycie prądu
Estetyczny design i zredukowane wymiary: montaż w obudowach o wymiarach 100x100 mm
System połączeniowy EasyF
W pełni zautomatyzowana produkcja poddana rygorystycznym kontrolom jakości

Ogólna charakterystyka:
Przykręcane do ściany
Straty przejściowe różnią się w zależności od liczby używanych wyjść

System połączeniowy EasyF - łatwy i szybki montaż
EasyF jest innowacyjnym systemem połączeniowym przewodu wewnętrznego (żyły) kabli koncentrycznych. Żyła jest wprowadzana bezpośrednio do urządzenia, zwiększając w ten sposób niezawodność połączenia. Ponadto, dzięki braku zastosowania złączy F, możliwa jest redukcja wymiarów urządzenia oraz zabezpieczenie dwóch kabli za pomocą jednej śrubki.

Dowiedz się więcej:
Oszczędność czasu: szybszy montaż, brak potrzeby nakładania złączy na kable koncentryczne.
Ponadto unika się procesu gwintowania/nakręcania złączy w urządzeniu, co czasem jest wręcz niemożliwe z powodu braku odpowiedniej przestrzeni
Niezawodne połączenie: kołnierz, który utrzymuje kabel, uniemożliwia poluzowanie kabla
Oszczędność w kosztach: instalacja nie wymaga dodatkowych złączy typu F lub IEC
Optymalizacja przestrzeni: wejścia oraz wyjścia znajdują się po tej samej stronie urządzenia, dzięki czemu unika się zaginania kabli oraz ułatwia się prace instalacyjne
Trzy proste kroki montażowe - połączenie dwóch kabli wymaga jedynie odkręcenia i przykręcenia pokrywy:
1. Odkręć pokrywę rozgałęźnika, aby uzyskać dostęp do połączenia
2. Wprowadź wcześniej przygotowany kabel koncentryczny
3. Zamknij i przykręć pokrywę

Dane techniczne :

Wyjścia			2
Zakres częstotliwości		MHz	5-2400
Straty wtrąceniowe	używając 1 wyjścia	dB	- 4

używając 2 wyjść		- 6
Napięcie sieci (50/60 Hz)	Vac	196 - 264
Napięcie wyjścia	Vdc	12
Prąd wyjściowy	mA	200
Rodzaj połączenia		easyF
Temperatura pracy	ºC	-10 ... +45
Stopień ochrony	IP	20
Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.)	mm	86 × 65 × 26