

Link do produktu: <https://antemon.pl/wzmacniacz-kanalowy-avant-6-dd2-televes-p-874.html>

Wzmacniacz kanałowy Avant 6-DD2 Televes

Cena brutto	1 303,80 zł
Cena netto	1 060,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Numer katalogowy	1593
Kod producenta	532603
Kod EAN	8424450224007
Producent / Marka	Televes

Opis produktu

20 programowalnych cyfrowo filtrów (ASuite lub programator)

Wielowejściowy programowalny wzmacniacz do pojedynczych i zbiorczych instalacji TV naziemnej i satelitarnej.

Możliwość zaprogramowania do 20 filtrów cyfrowych w 2 wejściach VHF+UHF.

Wyposażony w 4 wejść: FM-DAB-2xVHF/UHF.

Stosowany do wzmocnienia i programowalnego wyrównania różnych wejść RF.

Prosty i intuicyjny sposób programowania dzięki ASuite – poprzez aplikację dla Android lub Windows/Mac.

Filtrowanie LTE do kanału 48 (LTE700).

RED compliant

Cechy wyróżniające:

Technologia przetwarzania cyfrowego zastosowana dla sygnałów telewizji naziemnej

Do 20 filtrów programowanych osobno: Cyfrowe filtrowanie każdego kanału

Automatyczna regulacja sygnału w każdym z filtrów (AKW): z ręczną precyzyjną regulacją poziomu wyjściowego

Selektywne filtry cyfrowe VHF/UHF: 30dB separacji (przy 1MHz)

Filtr SAW (Surface Acoustic Wave) o większej stabilności i selektywności do separacji pasma LTE

Kompatybilność z DVB-T i DVB-T2

Technologia TForce: Optymalna oraz stabilna moc wyjściowa

Przechowywanie konfiguracji i klonowanie

Obudowa wykonana z odlewu (zamek) z bardzo wysokim ekranowaniem

Lekkie i kompaktowe (225x120x55mm)

Niski pobór prądu: 8W

Bardzo łatwe programowanie i regulacja za pomocą aplikacji ASuite dla systemu Android lub Windows/Mac

Ogólna charakterystyka:

Wejścia VHF+UHF: poziom wyjściowy jest programowalny od 77-102dBμV(VHF), lub 80-105dBμV (UHF)

Wejście DAB: poziom wyjściowy jest programowalny w zakresie 77-102dBμV. Jeśli jest aktywne, pozostałe wejścia będą dostępne tylko dla UHF (wyższe niż określone dla FM)

Wejście FM: może być aktywowane lub nie. W przypadku aktywowania tego wejścia, zostanie ono wzmocnione a jego poziom wyjściowy będzie o 10 dB niższy od kanału UHF, mającego najniższy poziom (wliczając nachylenie korektora)

Automatyczne równoważenie zgodnie z poziomem wyjściowym i zaprogramowanym nachyleniem korekty

Powiązanie filtrów z wejściami VHF+UHF: bez ograniczeń

Zasilanie przedwzmacniaczy lub systemu BOSS

Wskaźniki LED: tryb pracy urządzenia i stanu sygnału

Wymienialne zasilanie

[Programator Televes PCT \(antemon.pl\)](https://antemon.pl)