

Link do produktu: <https://antemon.pl/zwrotnica-sattv-21-axing-swe-20-01-p-1109.html>

Zwrotnica SAT/TV 2/1 Axing SWE 20-01

Cena brutto	35,00 zł
Cena netto	28,46 zł
Dostępność	Może nie być
Numer katalogowy	1795
Kod EAN	7611682290028
Producent / Marka	Axing

Opis produktu

AXING SWE 20-01 – sumator TV naziemnej i SAT (Single LNB)

Krótkie wprowadzenie

AXING SWE 20-01 to wysokiej jakości sumator RTV-SAT umożliwiający przesyłanie sygnału telewizji naziemnej oraz satelitarnej jednym przewodem koncentrycznym. Urządzenie przeznaczone jest do instalacji z konwerterem typu Single LNB i zapewnia niski poziom tłumienia oraz pełny przepływ napięcia zasilającego do konwertera.

Najważniejsze zalety

- Łączy sygnał telewizji naziemnej DVB-T/T2, FM/DAB+ z sygnałem SAT w jeden przewód.
- Przeznaczony do instalacji z konwerterem **Single LNB**.
- Przepuszcza napięcie DC do zasilania konwertera satelitarnego.
- Bardzo niskie tłumienie sygnału (<2,5 dB).
- Wysokie ekranowanie >90 dB (Klasa A) ograniczające zakłócenia.
- Solidna, metalowa obudowa zapewniająca trwałość i odporność na zakłócenia.
- Standardowe złącza typu F ułatwiające montaż w każdej instalacji RTV-SAT.

Zastosowanie

AXING SWE 20-01 znajduje zastosowanie w domowych oraz niewielkich instalacjach RTV-SAT, gdzie zachodzi potrzeba przesłania sygnału z anteny naziemnej i anteny satelitarnej jednym przewodem koncentrycznym. Doskonale współpracuje z gniazdami RTV-SAT rozdzielającymi oba sygnały w miejscu odbioru. Jest idealnym rozwiązaniem podczas modernizacji istniejących instalacji, gdy ułożenie dodatkowego kabla jest utrudnione lub niemożliwe.

Parametry techniczne

- **Producent:** AXING
- **Model:** SWE 20-01
- **Numer katalogowy:** SWE02001
- **Typ urządzenia:** sumator RTV-SAT (2-wejściowy)
- **Wejścia:**
 - 1 × TV naziemna (TERR)
 - 1 × SAT (Single LNB)
- **Wyjście:** 1 × wspólna linia RTV-SAT
- **Pasmo TERR:** 5-862 MHz
- **Pasmo SAT:** 950-2400 MHz
- **Tłumienie przejścia TERR:** <2,5 dB
- **Tłumienie przejścia SAT:** <2,5 dB

-
- **Przepływ napięcia DC:** tak (tor SAT)
 - **Ekranowanie:** >90 dB (EN 50083-2, Klasa A)
 - **Złącza:** F
 - **Obudowa:** metalowa
 - **Wymiary:** ok. 52 × 52 × 17 mm
 - **Masa:** ok. 58 g
 - **EAN:** 7611682290028